







安装尺寸图 (单位: mm)



BC-3A



BC-3A 带接线盒

应用领域

应用于工程机械 (行车、履带吊、轮胎吊等)、港口机械 (门吊、桥吊等) 等起重设备。

主要功能及特点

- 多种报警音调可供选择。
- 报警声音清晰响亮。
- 使用方式简单, 可长时间连续工作。
- 工作性能稳定可靠。


主要技术参数

工作电压	AC220V /DC24V (特殊电压可定制)	电源频率	50Hz~60Hz
音 调	A/B/E/D/语音 (特殊音调或语音可定制)	喇叭功率	10W
喇叭阻抗	8Ω/16Ω	声 级	106dB
工作温度	-30°C ~ +70°C	防护等级	IP65
工作湿度	10% ~ 95% (不凝结)	材 质	工程塑料
参考重量	1.6kg		

安装使用方法

- 应检查电源与蜂鸣器额定电压是否相符。
- 蜂鸣器用 M8 的螺丝与安装面固定, 安装面应平整和有足够的机械强度。
- 扬声器口朝下安装, 至少扬声器中轴线与水平面平行, 以防止雨水在蜂鸣器中驻留。
- 将预留的引线 with 电源线连接起来, 确保电源与设备工作电压相符。
- 接通电源, 设备开始工作。

接线示意图



注意事项

- 请仔细阅读说明书, 正确使用本产品。
- 安装使用过程中切勿将电源极性接反。
- 在使用中如有其他问题请与本公司联系。

产品应用图

